903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

ALIMENTADOR 12 VDC 100 MA

Código : **9030087**

Modelo : **AL-105**

Descripción
Alimentadores para amplificadores de mástil de 12Vdc . El alimentador convierte la tensión de red en tensión continua y la inyecta en el cable coaxial para que alimente el amplificador. La señal proveniente de la antena se distribuye a sus salidas. El alimentador está disponible con dos, cuatro o cinco salidas. Los alimentadores están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Bajo pedido disponible en 125 o 240 V~.

Aplicaciones
Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual donde se utilicen amplificadores de mástil o preamplificadores de caja de antena. La tensión de salida del alimentador dependerá del modelo de amplificador instalado.

Características
Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Alimentador aislado del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F. Se suministran en embalaje unitario y múltiple.

CÓDIGO			9030086	9030087	9030103
MODELO			AL-100	AL-105	AL-110
Conexión			F hembra		
Entradas/Salidas			1/2		1/4
Rango de frecuencias	MHz		40-862		5-2400
Atenuación de inserción	dB ± TOL	5/40-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	4,8±0,5 4,8±0,5 - -		7,5-7,5±1,0 7,5-8,5±1,0 8,5-11±1,0 11-12,5±1,0
Tensión de salida	V⎓		+24	+12	+24
	mA		0-100	0-100	0-100
Rizado	mV		-		<150
Tensión de red	V∼		230±10% 50/60Hz		
	VA		8,5		
Temperatura de funcionamiento	°C		+5..+55		
Indice de protección			IP 30		
Unidades por embalaje			1	24	24
Peso embalaje	Kg		0,27	7,10	11,30
Dimensiones embalaje	mm		150 x 115 x 50	360 x 315 x 225	385 x 370 x 250