

902 COUPLEURS ET FILTRES

FILTRE REJET LTE C58, TETRA ET GSM 60 DB



Code : **9020050**

Modèle : **FR-519**

Description

Filtre de réjection pour le mât, permettant le passage des canaux 21 à 58 et supprimant les interférences des signaux des téléphones mobiles LTE800, GSM et TETRA. Il intègre un passage de courant continu pour alimenter un préamplificateur.

Applications

Adapté aux installations de télévision terrestre individuelle et collective affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE800 dans la bande 790-862 MHz et par la transmission de signaux GSM et TETRA dans la bande 870-960 MHz. Le filtre élimine les signaux d'interférence avant l'amplification des signaux TV en tête de l'installation, obtenant un rejet dans la bande LTE800 jusqu'à -60 dB.

Caractéristiques

Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être utilisé pour faciliter la manipulation. Le filtre peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). Connecteur de type F