

943 ELEMENTOS DE RED

ACTIVADOR 3M

Código : **9430042**

Modelo : **CER-011**

Descripción

Dispositivo activador que se encarga de enviar una señal electromagnética a los tags del sistema de localización portados por los pacientes a controlar (CER-030), indicándoles que se encuentran en una zona controlada para que, de este modo, el tag envíe una señal de alarma al dispositivo de control y al sistema. Mientras el tag (CER-030) se encuentre dentro del radio de acción del activador, el activador lo activará continuamente hasta que el errante salga de la zona. El activador CER-011 se debe colocar siempre cercano a la zona que se desea controlar (puerta, pasillo, etc.), generalmente encima de la puerta a controlar mediante un soporte de montaje en pared/techo que incorpora. El CER-011 dispone de una distancia de activación máxima de 3m.

9430042

CER-011

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Frecuencia | 125 kHz |
| Alimentación | 12V/24V |
| Consumo | 110 mA |
| Potencia radiada | <25mV |
| Temperatura de funcionamiento | 20 De -20 a 55°C |
| Estanqueidad | IP66 |
| Dimensiones | 205 x 183 x 14 mm |
| Área de activación | 3 m |