941 SENSORES Y ACTUADORES

PERA DE LLAMADA Y CONTROL LUCES (DIN8)

Código : **9410314**

Modelo : **LLC-711**

Descripción
Pera de llamada y control de luces con conector DIN-8 macho para conexión en base de pared LLC-8xx y LLC-9xx. Dispone de un pulsador de llamada a enfermera rojo con indicador LED rojo e indicador LED amarillo para notificación de estado de conexión. Dispone de 2 pulsadores para controlar hasta 2 luces de habitación Permite al paciente lanzar una llamada mediante el accionado del pulsador de llamada e indica el estado de la llamda mediante el LED rojo de tranquilización. Periférico en bus con conector DIN8. Fácil de limpiar y conectar.

Code	9410313	9410314	9415049
Model	**LLC-710**	**LLC-711**	**LLC-712**
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-710/711/712: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d'appel LLC-711/712: Control de luces / lights control / commande de 2 éclairages* LLC-712: Control de persiana / Blind control / commande des volets roulants*		
LUCES LIGHTS LUMIÈRES	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
TEMPERATURA OPERACIONAL OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C to 55°C		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP40		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		

***Modèle livré avec le module de gestion des relais de commandes éclairage et VR.**