

# 902

## **MEZCLADORES Y FILTROS**

## MEZCLADOR 3 ENT, UHF-BIII-FM CON PC UHF



Código: 9020017

Modelo : **MM-303** 

### Descripción

Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de tres entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

#### **Aplicaciones**

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dB $\mu$ V), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuirlas en la vivienda con un solo cable coaxial.

#### Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida.

CODE		902001 <i>7</i>			9020042		
MODEL		MM-303			MM-307		
Connection		F female					
Inputs		3			3		
Frequency range	Band	FM	BIII	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	88-108	160-260	470-862	10-260	470-862	
Insertion loss	dB±TOL	0.2 ±0,6		1.5 ±0,5	0.5 ±0,3	4.0 ±0,6	
Flatness response	dB	±0.3			±0.25		
Isolation between inputs	dB		-		-	≥15	
Rejection between inputs	dB	-			≥30		
Return loss I/O	dB	≥10			11	13	
Fixed DC path	mA	- 60 (switchab			- 200		
Chroma-luminance delay	ns	-			<1		
Operating temperature	°C	-10+65					
Protection index		IP 53					
Units per packaging		1			24		
Packing weight	Kg	0.16			4.1		
Packing dimensions	mm	113 x 103 x 45			310 x 205 x 250		