# 903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

## ALIMENTADOR 12 VDC 100 MA UK

Código : **9030119**

Modelo : **AL-125**

Descripción
Alimentadores para amplificadores de mástil de 12Vdc . El alimentador convierte la tensión de red en tensión continua y la inyecta en el cable coaxial para que alimente el amplificador. La señal proveniente de la antena se distribuye a sus salidas. El alimentador está disponible con dos, cuatro o cinco salidas. Los alimentadores están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Bajo pedido disponible en 125 o 240 V~.

Aplicaciones
Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual donde se utilicen amplificadores de mástil o preamplificadores de caja de antena. La tensión de salida del alimentador dependerá del modelo de amplificador instalado.

Características
Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Alimentador aislado del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F. Se suministran en embalaje unitario y múltiple.

| CÓDIGO | | | 9030119 |
|---|---|---|---|
| MODELO | | | AL-125 |
| Conexión | | | F hembra |
| Entradas/Salidas | | | 1/2 |
| Rango de frecuencias | MHz | | 40-862 |
| Atenuación de inserción | dB ± TOL | 5/40-47 MHz<br>47-862 MHz<br>950-2150 MHz<br>2150-2400 MHz | 4,8±0,5<br>4,8±0,5<br>-<br>- |
| Tensión de salida | V⎓ | | +12 |
| | mA | | 0-100 |
| Rizado | mV | | - |
| Fusible | V~ | | 250 |
| | A | | 3 |
| Tensión de red | V~ | | 230±10% 50/60Hz |
| | VA | | 7 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | | +5..+55 |
| Indice de protección | | | IP 30 |
| Unidades por embalaje | | | 1 24 |
| Peso embalaje | Kg | | 0,45 11,30 |
| Dimensiones embalaje | mm | | 185 x 125 x 50 365 x 395 x 225 |