# 916 DISTRIBUTION FIBRE OPTIQUE

## EMETTEUR OPTIQUE TV-SAT 4 MW

Code : **9160000**

Modèle : **OT-402**

Description
Émetteur optique pour signaux TV analogiques et numériques, terrestres et satellite. L'équipement reçoit les signaux de télévision dans les bandes terrestres et satellites en Bis via un câble coaxial, et les transmet via une fibre optique monomode avec une longueur d'onde de 1310 nm, au moyen d'un laser de classe 1.

Applications
Installations de télévision collective terrestre et satellite à grande échelle dans lesquelles, en raison de la topologie de l'installation, la distribution n'est pas possible avec un câble coaxial. La modulation optique est facilement réglable avec deux commandes indépendantes de l'OMI pour la télévision terrestre et par satellite.

Caractéristiques
Équipement modulaire Châssis Zamak avec panneaux latéraux métalliques. Connecteurs de type F pour l'entrée des signaux TV dans la bande terrestre et la bande Bis satellite. Connecteur femelle SC / APC pour fibre optique.

| CODE | | 9160000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | | OT-402 | | | |
| **HF entrées** | | | | | |
| Gamme de fréquences | Bande | TV | | SAT | |
| | MHz | 46-862 | | 950-2150 | |
| Niveau d'entrée | dBµV | 72..87 | | | |
| Ondulation dans la bande | dB | ±0,7 | | ±1,0 | |
| Pertes de retour | dB | >12 | | >10 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | | | |
| Entrée test | dB ±TOL | 0 ±1,0 | | | |
| Connecteur HF | | 75 | | | |
| **Sortie optique** | | | | | |
| Puissance optique de sortie | mW | 4 (6 dBm) | | | |
| Longueur d'onde | nm | 1310 | | | |
| Pertes de retour | dB | >50 | | | |
| Connecteur optique | | SC/APC 8° | | | |
| Alimentation | V⎓ | +3,3 | +5,2 | +12 | +24 |
| | mA | 0 | 120 | 500 | 0 |
| Unités par emballage | | 1 | | | |
| Poids de l'emballage | Kg | 1,4 | | | |
| Dimensions de l'emballage | mm | 270x170x38 | | | |