907 PRISES ET POINT D´ACCES A L´USAGER

PRISE D´ARRIVEE TERMINALE 2 DB A 3 CONNE



Code : **9070086**

Modèle : **BS-102**

Description
Sorties pour la télévision terrestre et par satellite avec trois connecteurs IEC mâles, un connecteur femelle IEC et un connecteur femelle de type F. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 2 300 MHz. Ils permettent un chemin d'alimentation via le connecteur femelle de type F vers l'entrée.

Applications
Sorties pour la télévision terrestre et par satellite avec trois connecteurs IEC mâles, un connecteur femelle IEC et un connecteur femelle de type F. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 2 300 MHz. Ils permettent un chemin d'alimentation via le connecteur femelle de type F vers l'entrée.

Caractéristiques
Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Comprend une plaque frontale TV / R / SAT, une boîte de surface et des vis pour la fixation au mur.

CODE			9070086
MODELE			BS-102
Installation			Finale
Racordement			Borne et pontet
Connecteurs de sortie		C1	IEC mâle Ø9,52 mm
		C2	IEC femelle Ø9,52 mm
		C3	F femelle
Gamme de fréquences	MHz	I	5 - 2500
		C1	5 - 68/125-862
		C2	87,5 - 108
		C3	950 - 2500
Atténuation ①	dB	FM TV SAT	2 2,7 2,3
Découplage ②	dB	FM TV SAT	>24,3 >15 >15
Sélectivité ③ ④ ⑤	dB	FM TV SAT	>15 >15 >15
Pertes de retour	dB	VR FM TV SAT	>7,6 >10 >7,6 >8,2
Passage d´alimentation	V⎓		34 max
	mA		500 max
	Tono		22 KHz / DiSEqC
Unités par emballage			1
Poids emballage	Kg		0,10
Dimensions emballage	mm		-