903 AMPLICATEURS DE MAT

ALIMENTATION 24 VDC 100 MA



Code : **9030086**

Modèle : **AL-100**

Description
Alimentation pour amplificateurs de mât, 24 volts. L'alimentation convertit l'alimentation secteur en tension continue et l'injecte dans le câble coaxial pour alimenter l'amplificateur. Le signal de l'antenne est distribué à ses sorties. Les alimentations sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles utilisant des amplificateurs de mât ou des préamplificateurs d'antennes.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Alimentation isolée du circuit à haute fréquence, conforme aux normes de sécurité pour l'installateur et l'utilisateur. Fixé au mur avec des chevilles et des vis fournies. Connecteurs de type F.

CODE			9030086	-	9030087	9030103
MODÈLE			AL-100	AL-000	AL-105	AL-110
Raccordement			F femelle			
Entrées/sorties			1/2			1/4
Gamme de fréquences	MHz		40-862			5-2400
Atténuation de passage	dB ± TOL	5/40-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	4,8±0,5 4,8±0,5 - -			7,5-7,5±1,0 7,5-8,5±1,0 8,5-11±1,0 11-12,5±1,0
Tension de sortie	V⎓		+24	+24	+12	+24
	mA		0-100	50-65	0-100	0-100
Tension crête â crête	mV		-			<150
Tension secteur	V~		230±10% 50/60Hz			
	VA		7			
Température de fonctionnement	°C		+5..+55			
Indice de protection			IP 30			
Unités par emballage			1	24		24
Poids emballage	Kg		0,27	7,10		11,30
Dimensions emballage	mm		150 x 115 x 50	360 x 315 x 225		385 x 370 x 250