*CHC-04X / CHI-04X / CHC-12X (CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION):

*Colocar borna de 4 vías suministrada con la central de habitación para conectar el ACC-223 a la borna S de la central siguiendo el siguiente orden de colores:

-Negro (ACC-223) -> GND (central)
-Verde (ACC-223) -> A (central).
-Amarillo (ACC-223) -> B (central).
-Rojo (ACC-223) -> +24 (central).
- Azul (ACC-223) -> No usar
- Marron (ACC-223) -> No usar

*Place the terminal with 4 female inputs supplied with the room post to connect the ACC-223 to terminal S of the room post in the following color order:

-Black (ACC-223) -> GND (room post).
-Green (ACC-223) -> A (room post).
-Yellow (ACC-223) -> B (room post).
-Red (ACC-223) -> +24 (room post).
- Azul (ACC-223) -> Not use
- Marron (ACC-223) -> Not use

*Placez le borne de 4 entrées fourni avec le poste de chambre pour connecter l'ACC-223 à la borne S de la poste de chambre dans l'ordre de couleurs suivant:

-Noir (ACC-223) -> GND (poste de chambre).
-Vert (ACC-223) -> A (poste de chambre).
-Jaune (ACC-223) -> B (poste de chambre).
-Rouge (ACC-223) -> +24 (poste de chambre).
- Azul (ACC-223) -> Ne pas utiliser
- Marron (ACC-223) -> Ne pas utiliser

ACC-223 CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION)



ALCAD HEALTHCARE
9400205 ACC-223: ACCESORIO ADAPTADOR BORNA RJ45 CON INTERFACE BUS
9400205 ACC-223: ADAPTER ACCESSORY BORNA RJ45 WITH BUS INTERFACE
9400205 ACC-223: ADAPTATEUR ACCESSOIRE BORNA RJ45 AVEC INTERFACE BUS

*CHC-2XX / CHC-4XX (CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION):

*Colocar borna de 6 vías suministrada con la central de habitación para conectar el ACC-223 a la borna S de la central siguiendo el siguiente orden de colores:

-Negro (ACC-223) -> GND (ACC-04X)
-Verde (ACC-223) -> A (ACC-04X)
-Amarillo (ACC-223) -> B (ACC-04X)
-Rojo (ACC-223) -> +24 (ACC-04X)
- Azul (ACC-223) -> Audio 2 (ACC-04X)
- Marron (ACC-223) -> Audio 1 (ACC-04X)

*Place the terminal with 6 female inputs supplied with the room post to connect the ACC-223 to terminal S of the room post in the following color order:

-Black (ACC-223) -> GND (ACC-04X)
-Green (ACC-223) -> A (ACC-04X)
-Yellow (ACC-223) -> B (ACC-04X)
-Red (ACC-223) -> +24 (ACC-04X)
- Blue (ACC-223) -> Audio 2 (ACC-04X)
- Brown (ACC-223) -> Audio 1 (ACC-04X)

*Placez le borne de 6 entrées fourni avec le poste de chambre pour connecter l'ACC-223 à la borne S de la poste de chambre dans l'ordre de couleurs suivant:

-Noir (ACC-223) -> GND (ACC-04X)
-Vert (ACC-223) -> A (ACC-04X)
-Jaune (ACC-223) -> B (ACC-04X)
-Rouge (ACC-223) -> +24 (ACC-04X)
- Bleu (ACC-223) -> Audio 2 (ACC-04X)
- Marron (ACC-223) -> Audio 1 (ACC-04X)

*MCA-XXX (CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION):

*No conectar MCA-XXX directamente a ACC-223. Siempre se debe usar un ACC-54X para realizar interconexión entre ambos elementos.

*Do not connect MCA-XXX directly to ACC-223. An ACC-54X should always be used to interconnect both elements.

*Ne pas connecter directement le MCA-XXX à l'ACC-223. Un ACC-54X doit toujours être utilisé pour raccorder les deux éléments.

Cod.:2640170 Rev 2.0