941 SENSORES Y ACTUADORES

PERA LLAMADA IP67 , LUCES Y PERSIANA



Código : **9415020**

Modelo : **LLC-752**

Descripción:
Pera de llamada y control de luces y persianas con conector DIN-8 macho para bases de pared LLC-8xx y LLC-9xx. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula y su grado de protección IP67. Su pulsador rojo con Braille facilita la llamada a enfermería. Dispone además de dos pulsadores para controlar hasta dos luces de la habitación y otros dos para el control de persianas, función que requiere el módulo adicional de gestión de relés incluido en esta referencia. El LED rojo indica el estado de la llamada y el LED amarillo, el estado de conexión.

CODIGO-CODE-CODE	9415054	9415016	9415020
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-750	LLC-751	LLC-752
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-750/751/752: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d´appel LLC-751/752: Control de luces / lights control / contrôle de la lumière LLC-752: Control de persiana / Blind control / Contrôle des volets roulants		
LUCES LIGHTS VOYANTS	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP67		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		

Esquema de conexión

Esquema de conexión de la peraLLC-712 con una base LLC-803 al modulo de relés para la gestión de las luces y persianas.

Conection diagram

Connection diagram of the LLC-712 pear with a LLC-803 base to the relay module for the lights and blindscontrol.

Schéma de connexion

Schéma de connexion de la poire LLC-712 au module de gestion à travers la base murale LLC-803.

