901 PREAMPLIFICADORES

PREAMPLI NEO UHF 14 DB (24 VDC)



Código : **9010013**

Modelo : **BR-421**

Descripción
Preamplificador de UHF para caja de antena NEO alimentado a través del cable coaxial. Además de amplificar las señales, adapta la impedancia de la antena de 300?? a 75??. La figura de ruido es extremadamente baja para amplificar las señales sin pérdida de calidad.

Aplicaciones
Instalaciones de TV terrestre analógica de tipo colectivo o individual, donde el nivel de recepción sea muy débil. Se instala sustituyendo al simetrizador de la antena, de este modo se amplifica la señal antes de que las atenuaciones de la instalación degraden la señal, consiguiendo la máxima relación señal a ruido posible.

Características
Especialmente diseñados para las antenas NEO. Conexión al cable coaxial mediante conector F.

CÓDIGO		9010013	9010014	9010015
MODELO		BR-421	BR-431	BR-451
Entradas		1		
Rango de frecuencias	Banda	UHF		
	MHz	470-862		
Ganancia	dB	14		
Nivel máximo de salida	dBµV	100		
Figura de ruido	dB	1,4		
Impedancia de entrada	Ω	300		
Impedancia de salida	Ω	75		
Conexión de salida		F hembra		
Alimentación	V⎓	+24	+12	+5
	mA	8		
Índice de protección		IP 53		
Unidades por embalaje		1		
Peso embalaje	Kg	0,04		
Dimensiones embalaje	mm	160 x 120 x 30		