901 PREAMPLIFICATEURS

PREAMPLI NEO UHF 14 DB (12 VDC)



Code : **9010014**

Modèle : **BR-431**

Description
Préamplificateur UHF pour la boîte d'antenne NEO, alimenté par câble coaxial. En plus d'amplifier les signaux .il adapte l'impédance de l'antenne de 300 ?? à 75 ??. Le niveau de bruit est extrêmement faible afin d'amplifier les signaux sans perte de qualité.

CODE		9010013	9010014	9010015
MODELE		BR-421	BR-431	BR-451
Entrées		1		
Gamme de fréquences	Bande	UHF		
	MHz	470-862		
Gain	dB	14		
Niveau maximal de sortie	dBµV	100		
Facteur de bruit	dB	1,4		
Impédance d´entrée	Ω	300		
Impédance de sortie	Ω	75		
Raccordement d´entrée		F femelle		
Raccordement de sortie	V⎓	+24	+12	+5
	mA	8		
Indice de protection		IP 53		
Unités par emballage		1		
Poids emballage	Kg	0,04		
Dimensiones embalaje	mm	160 x 120 x 30		