916 DISTRIBUCION FIBRA OPTICA

TRANSMISOR OPTICO TV-SAT 4 MW

Código : **9160000**

Modelo : **OT-402**

Descripción
Transmisor óptico para señales de TV analógicas y digitales en terrestre y satélite. El equipo recibe las señales de TV en banda terrestre en y satélite en FI mediante cable coaxial, y las transmite mediante fibra óptica monomodo con una longitud de onda ( ) de 1310 nm, mediante láser de Clase 1.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de grandes dimensiones, en las que debido a la topología de la instalación no es posible realizar la distribución mediante cable coaxial. La modulación óptica es fácilmente ajustable mediante dos controles independientes del OMI para TV terrestre y satélite.

Características
Equipo modular. Chasis en zamak con cubiertas laterales metálicas. Conectores de tipo F para la entrada de las señales de TV en banda terrestre y satélite en banda FI. Conector hembra SC/APC para fibra óptica.

ALCAD

CÓDIGO		9160000			
MODELO		OT-402			
Entradas RF					
Rango de frecuencias	Band	TV		SAT	
	MHz	46-862		950-2150	
Nivel de entrada	dBµV	72..87			
Planitud	dB	±0,7		±1,0	
Pérdidas de retorno	dB	>12		>10	
Impedancia de entrada	Ω	75			
Entrada de test	dB ±TOL	0 ±1,0			
Conectores de RF		75			
Salida óptica					
Potencia óptica de salida	mW	4 (6 dBm)			
Longitud de onda	nm	1310			
Pérdidas de retorno	dB	>50			
Conector óptico		SC/APC 8°			
Alimentación	V⎓	+3,3	+5,2	+12	+24
	mA	0	120	500	0
Unidades por embalaje		1			
Peso embalaje	Kg	1,4			
Dimensiones embalaje	mm	270x170x38			