

941

SENSORES Y ACTUADORES

BASE CON PULSADOR LLAMADA Y CONECTOR

Código : **9410028**

Modelo : **LLC-101**

Descripción

Periférico de habitación con conector para pera de llamada (LLC-11x) y pulsador de llamada con indicador LED rojo. Permite lanzar una llamada desde la pera de llamada conectada (LLC-11x) o desde el pulsador de llamada rojo. Una vez que iniciada la llamada paciente el indicador LED rojo permite una fácil identificación de la cama llamante y el estado de la llamada. Montaje empotrado o superficial.



9410028

LLC-101

Especificaciones

Conector	Hembra miniDIN-8
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3