941 SENSORES Y ACTUADORES

TIRADOR DE BAÑO



Código : **9410034**

Modelo : **LLC-120**

Descripción
Periférico de baño con tirador de llamada de 2m y pulsador de llamada con indicador LED rojo. Permite al paciente lanzar una llamada tirando del tirador o desde el pulsador de llamada rojo. Una vez que iniciada la llamada paciente el indicador LED rojo permite una fácil identificación del estado de la llamada. Dispone de un mecanismo antiestrangulamiento que permite dividir la cuerda del tirador en 2 partes evitando accidentes. Dispone de una bola de color rojo en el extremo inferior que permite al paciente una fácil localización del tirador. Montaje empotrado o superficial.

9410034	
LLC-120	
Especificaciones	
Tirador de llamada	Longitud: 2m nylon blanco Mecanismo antiestrangulamiento 6Kg Bola tirador color rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5ºC a 55ºC
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3