941 SENSORES Y ACTUADORES

BASE DE TIRADOR DE BAÑO CON CANCELACION



Código : **9410035**

Modelo : **LLC-121**

Descripción

Periférico de baño con tirador de llamada de 2m, pulsador de llamada con indicador LED rojo y pulsador de cancelación. Permite al paciente lanzar una llamada tirando del tirador o desde el pulsador de llamada rojo. Una vez iniciada la llamada paciente, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del estado de la llamada. Dispone de un mecanismo antiestrangulamiento que permite dividir la cuerda del tirador en 2 partes evitando accidentes. Dispone de una bola de color rojo en el extremo inferior que permite al paciente una fácil localización del tirador. Montaje empotrado o superfical.

9410035	
LLC-121	
Especificaciones	
Tirador de llamada	Longitud: 2m nylon blanco
	Mecanismo antiestrangulamiento 6Kg
	Bola tirador color rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: Rojo
	Icono: enfermera
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de cancelación	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5ºC a 55ºC
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3