941 SENSORES Y ACTUADORES

RECEPTOR INALAMBRICO CON 8 SALIDAS RELE

Código : **9410074**

Modelo : **SNI-108**

Descripción
Receptor inalámbrico con 8 salidas a relé que se conecta a la central de habitación CHC. Recibe la señal de activación de los sensores o pulsadores inalámbricos asociados y la notifica a la central de habitación a la que se conecta emulando la pulsación de un botón para la comunicación de la activación de periféricos inalámbricos al sistema ALCAD NURSE CALL. Control de hasta 8 dispositivos inalámbrico diferentes.

9410074	
SNI-108	
Especificaciones	
Consumo (reposo)	6 mA
Consumo (máximo)	40 mA
Tensión	11-15 Vdc
Frecuencia de trabajo	868 MHz
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	110 x 63 x 25 mm
Temperaturas de trabajo	0ºC a 49ºC
Contacto	Normalmente Abierto (NO) o Normalmente Cerrado (NC)
Ratios de contacto de los relés	1A/48V CA/CC
Codificación canal radio	Visonic PowerCode
Número de salidas	1
Alcance	10 m (en espacio abierto)
Equipos compatibles	SNI-110, SNI-111, SNI-120, SNI-130