

941

SENSORES Y ACTUADORES

PULSADOR PARED ENFERMERA Y CANCELACIÓN

Código : **9410085**

Modelo : **LLC-148**

Descripción

Periférico de habitación con pulsador de llamada a enfermera con indicador LED rojo y pulsador de cancelación. Permite lanzar una llamada de enfermera desde el pulsador de llamada rojo. Una vez iniciada la llamada, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del lugar desde el que ha sido lanzada la llamada. Permite la cancelación de la llamada desde el pulsador de cancelación. Montaje empotrado o superficial.



9410085

LLC-148

Especificaciones

Botón de llamada a enfermera	Color botón: rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: rojo
	Icono: enfermera
Botón de cancelación	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
Alimentación	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
	24 V
	10 mA
Consumo (reposo)	40 mA
Consumo (máximo)	80x 80x 30 mm
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80g
Peso	ABS / Policarbonato
Material	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Color (embellecedor)	5°C a 55°C
Temperatura de funcionamiento	IP 42
Protección	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Montaje	EN 60065:2014
Normativa (Seguridad)	EN 61000-6-3:2007/A1:2012, EN 61000-6-1:2007
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	