904 AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

AMPLI DISTRIBUCION FI-TV (VR 30 MHZ)



Código : **9040160**

Modelo : **DA-741**

Descripción

Amplificador de distribución de banda ancha para TV terrestre y FI de satélite. Amplifica la vía de retorno, disponible en diferentes frecuencias según el modelo. Incluye un regulador de ganancia y ecualizador variable en cada banda TV y SAT. Se alimenta con una fuente de alimentación conmutada incorporada. El test de entrada y de salida permite revisar y ajustar la instalación sin necesidad de desconectar la señal de TV.

Aplicaciones

Diseñados para realizar instalaciones de TV en ICT (Infraestructuras Comunitarias de Telecomunicación). Se utilizan como amplificador de distribución en grandes instalaciones colectivas de TV terrestre y FI de satélite. Diseñado para permitir la distribución de la banda de FI en conjuntos de edificios o chalets a partir de una única cabecera SAT.

Características

Realizado en zamak y acero galvanizado para obtener el máximo blindaje. Alojamientos independientes para el alimentador y el circuito de alta frecuencia. Conectores de tipo F, situados en la parte inferior para facilitar la instalación.

CÓDIGO		9040160			9040161		
MODELO		DA-741			DA-743		
Rango de frecuencia	Band	RETURN	TV	SAT	RETURN	TV	SAT
	MHz	5-30	47-862	950-2150	5-65	86-862	950-2150
Ganancia	dB	20	50/35 *	40	20	50/35 *	40
Regulación de ganancia	dB	20	20	20	20	20	20
Ecualización fija	dB	-	5	4	-	5	4
Margen ecualización	dB	-	20	8	-	20	8
Test de salida	dB	30	30	30	30	30	30
Nivel de salida	dBµV	118	121	121	118	121	121
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥ 14	≥ 10	≥ 9	≥ 14	≥ 10	≥ 9
Figura de ruido	dB	7	6	9	7	6	9
Fusible	Vac	250					
	A	1,6 (Type F)					
Tension de red	Vac	90 .. 264 50/60 Hz					
	W	10,5					
Temperatura de funcionamiento	ºC	-10 .. +65					
Índice de protección	Vac	IP 50D					

* Conmutación de ganancia