# 941 CAPTEURS

## INTERRUPTEUR MURAL 1ER ET 2EME PRESENCE




Code : **9410037**

Modèle : **LLC-131**

Description
Pièce périphérique avec deux interrupteurs: un interrupteur de présence avec une LED verte pour l'infirmière, et un interrupteur de présence avec lumière jaune pour leur assistant. Ce périphérique permet à l'infirmière d'indiquer le début et / ou la fin de sa présence dans la pièce en activant l'interrupteur vert présent / absent, tandis que le voyant vert permet d'identifier le statut de présence de l'infirmière dans la pièce. De même, leur assistant indique leur présence en utilisant l'interrupteur jaune présent / absent. Montage mural ou en surface.

| 9410037 | |
|---|---|
| LLC-131 | |
| **Especificaciones** | |
| Botón de presencia de enfermera | Color botón: verde (RAL 6018, verde amarillento) |
| | Color indicador led: verde |
| | Icono: persona 1 |
| | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Botón de presencia de auxiliar | Color botón: amarillo (RAL 1007, amarillo narciso) |
| | Color indicador led: amarillo |
| | Icono: persona 12 |
| | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Alimentación | 24 V |
| Consumo (reposo) | 10 mA |
| Consumo (máximo) | 40 mA |
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 80x 80x 30 mm |
| Peso | 80g |
| Material | ABS / Policarbonato |
| Color (embellecedor) | Blanco (RAL 9001, blanco crema) |
| Temperatura de funcionamiento | 5ºC a 55ºC |
| Protección | IP 42 |
| Montaje | Empotrado (con ACC-100 / ACC-101)<br>Superficial (con ACC-110) |
| Normativa (Seguridad) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (Emisiones electromagnéticas) | EN 61000-3-3 |