941 CAPTEURS

PENDENTIF D´APPEL SANS FIL ETANCHE



Code : **9410075**

Modèle : **SNI-110**

Description
Bouton-poussoir sans fil conçu pour être toujours porté au cou du patient ou du résident . Robuste et étanche . Chaque bouton est connecté à un panneau de commande il est relié à la salle centrale afin d'identifier le patient ou le résident qui a déja effectué un appel via son bracelet.

Son canal radio est programmable pour qu'il soit utilisable avec plusieurs récepteurs sans fil et aussi pour éviter tous interférences causées par d'autres bracelets qui se trouvent dans l'hôpital ou la maison de retraite. Alimenté par une pile alcaline de 12 V standard. Comprend un indicateur de batterie faible.

SPECIFICATIONS	
Power supply	Alkaline Battery 12V (3LR50)
Frequency	868 MHz
Encoding	Visonic PowerCode
Protection Index	IP65
Operating temperature	0ºC to 49ºC
Dimensions	32 x 53 x 17mm.
Weight	22g.