903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMP AM-396 ET ALIMENTATION 24 VDC

Code : **9030208**

Modèle : **BO-396**

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât AM-396 et d'une unité d'alimentation AL-100. Les deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de manière indépendante.

ALCAD

CÓDIGO-CODE-CODE		9030193	9030195			9030207			
MODELO-MODEL-MODELE		AM-195	AM-296			AM-396			
Número de entradas Number of inputs Nombre d'entrées		1	2			3			
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	Band	UHF	FM	DAB	UHF	FM	DAB	UHF	UHF2
	MHz	470-694	88-108	160-260	470-694	88-108	160-260	470-694	470-694
Ganancia Gain Gain	dB	32	20		32	20		32	
Regulación de ganancia Adjustable gain range Plage de réglage du gain	dB	16	20		16	20		16	
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dBµV	108 DIN 45004B 105 (IMD_3 -66 dB) 93 (IMD_2 -60 dB)							
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	3,5 ±1	5,0±1		3,5±1	5,0±1		6,0±1	
Rechazo entre entradas Rejection between inputs Rejection entre entrées	dB	≥30							
Alimentación Power supply Alimentation	V⎓	24							
	mA	30							
Paso de corriente DC path Passage d´alimentation	V⎓	24	-		24	-		24	
	mA	50	-		50	-		50	
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-20..+65							
Índice de protección Proteccion index Indice de protection		IP 33							